



Q.15/30kW (6 bis)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	
2	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 4 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale luci 3	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 7 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 8 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 9 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generale luci 4	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
15	riserva	16	2	4,5				
16	riserva	16	2	4,5				
17	riserva	16	2	4,5				

Q.15/30kW (7)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	
2	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 4 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale luci 3	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	riserva	16	2	4,5				
12	riserva	16	2	4,5				
13	riserva	16	2	4,5				
14	generale luci 4	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
15	riserva	16	2	4,5				
16	riserva	16	2	4,5				
17	riserva	16	2	4,5				

Q.30/65kW (8)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	125	4	6		FG18M16	3-1x70+1x35N	
2	quadro 7	63	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 16	68
3	quadro 8 bis	32	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 6	36
4	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
5	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
7	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
9	linea 4 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
11	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	riserva	16	2	6	0,03			
13	riserva	16	2	6	0,03			

Q.0/15kW (8 bis)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	
2	generale luci/prese 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci/prese 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 7 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale luci/prese 3	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	27
11	riserva	16	2	4,5				
12	riserva	16	2	4,5				
13	riserva	16	2	4,5				

Q.Prese 220V (Tipo1)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	2	6	0,03	FG7OR	2 x 2,5	
2	luci magazzino	16	2	4,5		FG7OR	2 x 2,5	27
3	luci sicurezza magazzino	16	2	4,5		FG7OR	2 x 2,5	27
4	riserva	16	2	4,5				

Q.15/30kW (Luce 1-2)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	
2	generale luci 1	20	4	6		FG17	4 x 6	
3	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6		FG17	4 x 6	
7	linea 4 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale luci 3	20	4	6		FG17	4 x 6	
11	linea 1 faretti esterni / luci sic. esterne	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 2 faretti esterni / luci sic. esterne	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea faretti colmo	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generale prese	20	4	6		FG17	4 x 6	
15	presa rack TD	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
16	linea 1 prese telecamere	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
17	linea 2 prese telecamere	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27

Q.15/30kW (Fantastic Food)




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	
2	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luce	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	riserva	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luci	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 2 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	riserva	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale prese 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 1 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 2 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 3 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generale prese 4	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
15	linea 4 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
16	linea 5 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
17	linea 6 prese / faretti stand	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27

Q.0/15kW (Sala Ingellis)



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	
2	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luci	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese sala	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 1 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luci	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 2 prese sala	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 2 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale luci 3	16	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 6	36

Q.15/30kW (Appendice)



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	
2	generale luci 1	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luci	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese sala	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 1 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale luci 2	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luci	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 2 prese sala	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 3 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale prese	20	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 1 prese	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 2 prese	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 3 prese	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generatore di calore	20	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 6	36